

# STB25R

Faratel stabilizer model STB25R with its unique features, has been designed and manufactured in a manner which enables them to fully protect computer systems, laboratory precision instruments, sensitive measurement instruments and audio/video devices against all power fluctuations, disturbances and also lightning strike surges. In addition, Faratel stabilizer improves performance of the mentioned instruments considerably and as a result prolongs the life of these instruments, reduces the repair costs and saves the time.



## استابیلایزر فاراتل مدل STB25R

استابیلایزر فاراتل با مشخصات منحصر به فرد، به نحوی طراحی و ساخته شده است که می‌تواند بخوبی از سیستم‌های کامپیوتری، دستگاه‌های دقیق آزمایشگاهی، وسایل حساس اندازه‌گیری و لوازم صوتی و تصویری در مقابل نوسانات و اختلالات برق شهر و همچنین رعد و برق محافظت نماید. استابیلایزر فاراتل عملکرد دستگاه‌های مذکور را بهبود می‌بخشد و در نتیجه باعث افزایش طول عمر آنها و کاهش هزینه‌های تعمیر و همچنین جلوگیری از اتلاف وقت می‌گردد.

## قابلیت‌ها

- سیستم حفاظت در برابر ولتاژ ورودی و خروجی خارج از محدوده مجاز
- دارای فیلتر جهت حفاظت دستگاه‌های مصرفی در برابر نویزها و اختلالات برق شهر
- مجهز به هشداردهنده صوتی مناسب جهت اعلام اضافه بار
- مجهز به مدار تاخیر جهت حفاظت دستگاه‌های مصرفی هنگام قطع و وصل برق شهر
- مجهز به سه پریز ارت‌دار خروجی جهت استفاده هم‌زمان مصرف‌کننده‌های مختلف
- تقویت و تثبیت نوسانات و ضعف ولتاژ برق شهر



STB25R	مدل		
155-265V	ولتاژ (VAC)		ورودی
25	جریان (A <sub>Max</sub> )		
تک فاز	فاز		
220±12V	ولتاژ (VAC) *		خروجی
25	جریان دائم (A <sub>max</sub> )		
6000	توان (VA <sub>Max</sub> )		
<0.9	ضریب بار (Load Factor)		
50	جریان استارت (A <sub>max</sub> )		
50/60	فرکانس (Hz)		
تک فاز	فاز		
۱۰ ثانیه	زمان تاخیر وصل		
263*426*230	خالص	ابعاد (mm)	مشخصات فیزیکی
280*485*280	با بسته بندی	(ارتفاع x عمق x عرض)	
22.9	خالص	وزن (Kg)	
23.7	با بسته بندی		
0-40	دما (°C)		شرایط محیطی

\* در صورتیکه ولتاژ ورودی بیش از 265VAC و یا کمتر از 155VAC شود، ولتاژ خروجی دستگاه از بازه رگولاسیون 220±12VAC خارج می شود. چنانچه ولتاژ ورودی بیش از 275VAC (حداکثر 240VAC خروجی) و یا کمتر از 140VAC (معادل 190VAC خروجی) شود استایلایزر فاراتل خروجی را قطع می کند.